

油品掌上通微信小程序使用说明

一、材料准备

连接网络的永邦测控液位仪一台

永邦测控公司提供的用户账号

加油站提供信息

- ① 油站设置：公司名称、油站名称
- ② 油罐设置：罐号、油品、油罐直径、油罐容积

二、账户获取

联系永邦测控公司，提供公司名称、油站名称及每个罐的油品、直径、体积等信息，由永邦测控公司分配油站编码和油站编码。

三、液位仪设置

油站设置：

设置

油站设置

油品设置

油罐设置

探针设置

罐表设置

探针测试

用户设置

接口设置

程序升级

系统维护

时间设置

测漏设置

短信设置

密度设置

声音设置

主页

油站设置

保存

返回

主页

公司编码
ybckl

油站编号
001

油站名称
STATION ONE

公司编码、油站编码 联系永邦测控公司进行分配

接口设置-网络接口



The screenshot shows the '网络接口' (Network Interface) configuration page. At the top, there is a title bar '接口设置' (Interface Settings) and three buttons: '保存' (Save), '返回' (Back), and '主页' (Home). Below the title bar are two tabs: '通用接口' (General Interface) and '网络接口' (Network Interface), with the latter being selected. The main content area is divided into two columns: '本地设置' (Local Settings) and '服务器设置' (Server Settings). Both columns are highlighted with red rectangular borders.

本地设置	服务器设置
IP地址: 192.168.8.120	服务器IP: 172.202.8.230
子网掩码: 255.255.255.0	端口: 6666
网关: 192.168.8.1	
DNS服务器:	

IP 地址设置规则

IP 地址：与连接到液位仪的路由器保持在同一个网段且不能与其他 IP 冲突

网 关：与连接到液位仪的路由器的网关地址相同

服务器 IP 地址：123.57.211.124 端口号使用 18088

四、账户使用

1. 微信小程序可通过搜索“油品掌上通”或者扫码打开



 微信扫一扫，使用小程序

2. 打开微信小程序使用永邦提供的账户密码即可登录, 登录后可查看实时库存、液位、温度和报表等信息